

SHARP® クイックスタートガイド

電子レジスタ XE-A147




このクイックスタートガイドは、取扱説明書（保証書付）とともに、いつでも見ることができるところに必ず保管してください。

最初にお読みください

はじめてお使いになる前に次の準備をおこなってください。

1 付属品を確認する

梱包を解き、すべてそろっているか確認してください。



機能切りかえ鍵：2個 ロール紙保持 巻取軸：1個 ロール紙（小）
※引出し鍵にも使います。 ガイド：1個 ：1個

ACアダプター：1個 取扱説明書（保証書付）：1部※ クイックスタートガイド（本紙）：1部※

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.
ご購入の時期によっては、別の形状のACアダプターが付属していることがありますが、正しくご使用いただけます。

2 初期化する

初期化とは：

メモリに登録された内容を消し、初期状態に戻します。

機能切りかえスイッチ



注意 はじめにACアダプターや別売のオプションバッテリーを取り外しておいてください。

- 乾電池を入れない状態で、機能切りかえスイッチに機能切りかえ鍵を差し込み、【登録】に合わせます。
- ACアダプターのコネクターをレジスタのACアダプタージャックに差し込みます。
- ACアダプターをコンセントに差し込みます。



- ブザーが3回鳴り、表示部に“L”と“0”が表示され、レジスタが初期化されます。

注意 ブザーが鳴らないときや、“L”と“0”が表示されないときは、正しく初期化されていません。ACアダプターをコンセントから抜いて、1分以上待ってから、もう一度初期化操作をおこなってください。

3 別売の乾電池を入れる

新しい単3形アルカリ乾電池3本（市販品）を用意してください。

乾電池の役割は：

ACアダプターが抜けたときや停電のとき、設定や登録したデータが消えないようにします。


注意 次のようになっていることを確認してください。

- ACアダプターがコンセントに差し込まれている
- ACアダプターのコネクターが、ACアダプタージャックに差し込まれている
- 機能切りかえスイッチが【登録】に合せてある

- プリンタカバーを取り外します。




- 電池ケースのフタを外します。



- 別売の乾電池3本をケースに入れます。

- 電池ケースのフタを取り付けます。

正しく電池を入れると、“L”の表示が消えます。




プラス（+）とマイナス（-）を確かめて入れる

4 ロール紙を取り付ける

お客様にお渡しするレシート、またはお店に残す営業記録（ジャーナル）の印字用としてロール紙を取り付けます。ご購入時、ロール紙は「レシート」として印字されるように設定されています。

注意 当社推奨のロール紙（取扱説明書参照）を必ずご使用ください。その他のロール紙をご使用になると、紙づまりを起こすなど故障の原因となります。

- 機能切りかえスイッチを【登録】の位置に合わせます。
- プリンタアームを持ち上げます。右図で示すように指をかけて持ち上げ、自然に止まるまでプリンタアームを開けます。



プリンタアーム

- 紙の方向に注意して、ロール紙をロール紙収納部に落とし込みます。




ロール紙の入れかた

良い例

悪い例


注意 ロール紙収納部にロール紙をおさめる際、テープ（または糊）の接着していた部分は切り捨ててください。

- ロール紙の先端を引き、図のように左右のペーパーガイドの間にロール紙がきっちりおさまるように合わせます。



ペーパーガイド


5. ロール紙を押さえながらプリンターアームを図の位置まで手でしっかりと押し下げます。



カチッと音がするまで、プリンターアームを確実に閉じます。プリンターアームが確実に閉じていないと、正常に印字されないことがあります。そのような場合は、もう1度プリンターアームを閉めなおしてください。

＜レシートとして使用するときは＞

6. を押し、ロール紙が送り出されることを確認し、右図のように余分な紙を切り取ります。



7. プリンタカバーを取り付けて完了です。

プリンタカバー




※プリンタカバーを取り付ける時に、カッターを触らないようにしてください。

＜営業記録紙として使用するときは＞


「ロール紙を取り付ける」の1～5の手順にしたがって、ロール紙を入れてください。

6. を押し必要な長さ（およそ20cm）を送り出し、巻取軸のスリットにロール紙を奥まできっちりと差し込み(①)、ロール紙をまっすぐに折り返して2～3回巻き付けます(②)。



7. ロール紙保持ガイドを「カチッ」と音がするまで取り付け(③)、巻取軸を軸受けに取り付けます(④)。

ロール紙保持ガイド



ロール紙保持ガイドを取り付けるときは、ロール紙保持ガイドを巻取軸に対して垂直方向にまっすぐ動かしてください。このとき、動かす方向がずれると、ロール紙保持ガイドに無理な力がかかり、ロール紙保持ガイドが破損する場合があります。

8. を押しロール紙のたるみをなくし、プリンタカバーを取り付けて完了です。



ご購入時、プリンタは「レシート」として設定されています。営業記録紙として使用する場合は、取扱説明書の「印字形式の設定(1)」で印字形式を「営業記録」に変更してください。「営業記録」に設定するとロール紙を送り出すときに巻取軸が動きます。

5 日付と時刻を合わせる

機能切りかえスイッチ



- 機能切りかえ鍵で機能切りかえスイッチを【精算/設定】の位置に合わせます。
- 日付と時刻を設定します。

例 日付を2021年3月25日に合わせるとき

2 0 2 1 0 3 2 5 #/時刻小計

2021年(西暦4桁) 3月(2桁) 25日(2桁)

例 時刻を15時(午後3時)5分に合わせるとき

1 5 0 5 #/時刻小計

15時(午後3時) 05分(2桁)

(2桁: 24時間制)

#/時刻小計を押すと設定内容を印字します。(レシートの印字で確認します。)



- 数字を打ちまちがえたときは、 を押して取り消し、正しい数字を入れなおします。
- 2099年までのカレンダーを内蔵しています。うるう年も自動更新します。

▶ 日付と時刻を確認する

機能切りかえスイッチを【登録】の位置に合わせ、取引操作が終了しているときに、#/時刻小計を押します。表示を消すときは、 を押します。

機能切りかえスイッチ



● 時刻表示 1秒刻みで点滅 #/時刻小計

15:05 午後3時5分(24時間制)

交互に表示

● 日付表示

21-03-25 2021年3月25日

6 消費税をお店に合わせて設定する

ご購入時(または初期化操作後)、消費税は次のように設定されています。

- 消費税率: 消費税1: 10%、消費税2: 8%
- 課税方法: 内税課税
- 内税の端数処理: 1円未満を切り捨て

お店に合わせて消費税を設定(変更)するには、取扱説明書の「消費税の設定について」をごらんください。

乾電池の交換時期について

- 表示部に「」が表示されたときは
電池の残量が少なくなっています。新しい乾電池と交換してください。
- 表示部に「」が表示されたときは
電池の残量がなくなっているか、電池が入っていません。この状態で停電が起きたり、ACアダプターが抜けたりすると、設定や登録してあるデータが消えてしまいますので、すぐに電池を交換してください。



- 必ずACアダプターをコンセントに差し込んだ状態で、新しい乾電池と交換してください。
- 「」が表示された状態で、停電が起きたりACアダプターが抜けたりすると、設定や登録してあるデータが消えてしまいます。
- 乾電池の寿命は、約1年間です。たとえ「」や「」が表示されなくても、少なくとも1年に1回は新しい乾電池と交換してください。

これで準備ができました。機能切りかえスイッチを【登録】に合わせ、レジ操作(売上登録)を始めてください。

- 操作のしかたは、取扱説明書の「基本的な使いかた」からお読みください。